

# blueKD bkey

## Czytnik dla telefonu komórkowego i pilota z klawiaturą (panel sensoryczny)

blueKD bkey umożliwia otwieranie drzwi przy pomocy telefonu komórkowego, pilota wyposażonego w Bluetooth, lub klawiatury panelu sensorycznego. Dzięki możliwości wprowadzenia kodu blueKD bkey zapewnia użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo i komfort obsługi. Urządzenie instalowane jest bezpośrednio na drzwiach, ścianie lub w domofonie. Klawiatura posiada podświetlenie ułatwiające obsługę w nocy. blueKD bkey to rozwiązanie dedykowane do pracy jako system kontroli dostępu w firmach, lub jako system dostępu bez klucza np. do kamienic.



## Dane techniczne

- Do 45 telefonów komórkowych, pilotów równocześnie obsługiwanych przez system
- 4 Stopnie zasięgu detekcji urządzenia bluetooth (od 5 cm do 10 m)
- Kontroler może pracować w zakresie temperatur - 20 °C do + 60 °C, IP54
- Zasilanie 9 - 24 VDC, pobór prądu 40 mA
- Wyjście przekaźnikowe max. 60 VDC - max. 0,5 A - max. 10 W
- Czas aktywacji wyjścia przekaźnikowego (0,5 sek, lub 5 sek)
- Dostępny w 3 kolorach: białym, aluminium, antracyt

Produkt składa się z dwóch części:

Wymienny panel przedni na obudowie z odbiornikiem

- panel przedni z podświetleniem: 45 x 90,5 x 2 mm
- obudowa wymiar: 39 x 84,5 x 16 mm
- Zamocowane dwoma śrubami.

Przewód połączeniowy z zintegrowanym modułem przekaźnika

- Długość: 1,4 m
- Styk przekaźnika mogący bezpośrednio podawać impuls otwierania/sterowania

## Akcesoria

Akcesoria	Nr. Produktu
Zamek motoLOCK (na baterie)	motolock
Zamek elektroLOCK (na baterie)	elektrolock
Cyfrowy cylinderLOCK (na baterie)	cylinderlock
Pilot automatyczny (bez przycisku, zasięg działania od 5 cm – 3 m)	pilotauto
Pilot ręczny (z przyciskiem, max. zasięg działania 10 m)	pilotman